

Инструкция на ЕР ЮГ

за известяване на brutни производствени графици от Координатори на балансиращи групи

Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 1. За нуждите на тази Инструкция следните термини и изрази ще имат значенията, дадени по-долу, освен ако контекстът не изисква друго. Думи в единствено число включват и множествено число и обратно:

1. **„Координатор на балансираща група“** – лицензирано дружество, вписано в регистъра на координаторите на балансиращи групи при Електроенергийния системен оператор („ЕСО“).
2. **„Електроразпределителна мрежа“** – съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия;
3. **„ЕР ЮГ“** – „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, притежаващо Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-140-07/13.08.2004 г., със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, ЕИК 115552190, ИН по ЗДДС BG115552190;
4. **„ЗЕ“** – Закон за енергетиката (обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г.) с всички последващи изменения и допълнения;
5. **„ИТН“** (Измервателна точка номер) представлява основен идентификатор на Обекта, присъединен към Електроразпределителната мрежа на ЕР ЮГ, чрез който се индивидуализира Обектът на клиента в базата данни на ЕР ЮГ;
6. **„Обект“** – всяка обособена по отношение на измерването на енергията електрическа инсталация на даден производител, която произвежда електрическа енергия;
7. **„Оператор на електроразпределителната мрежа“** – лице, което осъществява разпределение на електрическа енергия по Електроразпределителна мрежа и отговаря за функционирането на Електроразпределителна мрежа, за нейната поддръжка, развитието ѝ на дадена територия и за взаимовръзките ѝ с други мрежи, както и за осигуряването в дългосрочен план на способността на мрежата да покрива разумни искания за разпределяне на електрическа енергия;
8. **„ПТЕЕ“** – съответните действащи Правила за търговия с електрическа енергия, приети от КЕВР на основание чл. 91, ал. 2 ЗЕ;
9. **„Инструкцията“** – настоящият документ, в който е описана процедура за известяване на brutни производствени графици;
10. **Почасови графици за производство (PPS)** – съдържат информация за brutното производство на централите

Раздел II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) С настоящата Инструкция се уреждат редът и условията, при които координаторите на балансиращи групи известяват brutни графици за производство в пазарни сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“ за производителите в балансиращата им група, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕР ЮГ.

(2) Известяването на brutни графици за производство и организацията, свързана с тази дейност, се извършва съгласно тази Инструкция, ПТЕЕ, Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици и действащото законодателство.

Раздел III. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЕЩАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ГРАФИЦИ

Чл. 2. (1) Координаторите на балансиращи групи са задължени да известяват brutни графиците за производство, разделени по типове производство за производителите, присъединени към електроразпределителната мрежа в тяхната група на оператора на електроразпределителната мрежа за работни дни, до 13 часа в деня, предхождащ доставката (D-1) за пазарен сегмент „ден напред“ и в срок до 40 минути преди часа на доставка (H-40') за пазарен сегмент „в рамките на деня“.

(2). За пазарен сегмент „ден напред“, почасови графици за производство (PPS) за почивни и празнични дни, както и за първия работен ден, следващ неработен такъв, се известяват до 11.30 в деня, предхождащ доставката (D-1).

(3) Всички срокове за известяване на brutни графици в рамките на деня са в източноевропейско време (EET или EEST).

Чл. 3. (1) Brutните графици за производство следва да бъде известявани в предвидения на платформата формат.

(2) Координаторът следва да използва предоставената му от ЕР ЮГ платформа, която е разработена така, че да отговаря на нормативните и софтуерни изисквания, и да генерира нужните файлове.

Чл. 4 (1) Brutните графици за производство се известяват от Координатора на балансираща група на публично достъпен на адрес: <https://pps-forecast.elyug.bg>.

(2) Всеки Координатор осъществява достъп до платформата посредством предварително предоставени на електронния адрес за кореспонденция потребителско име и парола. Препоръчително е след осъществяване на първия достъп до платформата, паролата да бъде сменена.

(3) Изисквания към съставяне на паролата: минимална дължина 8 знака, приема само главни или малки букви на латиница, или цифри.

Чл. 5 (1) Brutните графици за производство са сумарни за Специална, Комбинирана и Стандартна балансираща група и следва да съдържат информация за код на балансираща група с Тип ВЕИ; Дата и час; количество [MW].

(2) Brutните графици за производство трябва да съответстват на цялото количество електрическа енергия, планирано за производство към този час.

Чл. 6. (1) Електроразпределение Юг ЕАД агрегира известните прогнози по тип производство и ги изпраща на Електроенергийния системен оператор.

Чл. 7 (1) Електроразпределение Юг ЕАД не носи отговорност в случаите на неизвестни brutни графици на производство в рамките на указаните в чл.2 срокове.